aumüller

Couleur	
BU =	bleu
BN =	marron
OG =	orange
BK =	noir

Monter les accus en série

- BU RD +
RD + BU -
2 x accumulateurs 2,3 Ah 12V

Faire attention à la polarité au raccordement!

⊖ = bleu ⊕ = rouge

Faire passer via un élément de commutation ou de protection externe!

BU RD

A- A+ F1 F2 F3

couvercle

1. REL 65 2. REL 65 USB Reset

PE

230V AC
50 - 60 Hz
L
N
PE

détecteur de pluie
24 V
200 m max.
1,5 mm² min.

détecteur de vent
200 m max.
0,5 mm² min.

SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE

couvercle

Raccordement: entraînement avec module terminal / du détecteur thermomaximal

borne 1 2
= - +
= + -

M BU BN
entraînement 24V DC

entraînement 24V DC
M BN BU

NC

détecteur thermo-maximal

Utiliser un module terminal au niveau du dernier entraînement de la ligne!

BK BK OG

module terminal de ligne

Raccordement: interrupteurs de ventilation

1 32 33 35 36 37

ouvrir

fermer

Bornes enfichables!
À retirer pour le raccordement!

Le déclenchement RWA en cas d'incendie est de hiérarchie supérieure au mode ventilation. Pas de mode ventilation en cas de coupure de la tension réseau (fonctionnement sur accus).

400 m max.

USB par défaut: mode homme mort

signal pour automaintien ca. 1 s

1 2 3
OUVERT FERMÉ

Raccordement: de la commande manuelle (HSE) / des détecteurs de fumée

Si aucun détecteur de fumée et aucun module BMA nést raccordé, utiliser une résistance de 10 kΩ entre les bornes 1 / 22.

borne EMB 7300 22 1

Utiliser R_E dans le dernier détecteur de la ligne

COM- IN+ OUT+ 10k

10 max.
400 m max.

détecteur de fumée

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de

9000018302_V0.1_KW30/15